

Njut av iPod och iPhone i din bil

Använd din iPod i din bil via USB-anslutning och få behändig kontroll och klart ljud från ditt Alpine system. Fungerar med både iPod och iPhone, plus att den är redo för Parrot Bluetooth.

Spela musik från USB-Minnen

USB-Anslutningen ger dig möjligheten att spela upp musik från ditt USB-Minne.



24-bit DAC

Istället för att använda sig av iPodens D/A-omvandlare, den digitala mediaenheten tar den digitala signalen från iPoden och konverterar den till analog med hjälp av den inbyggda 24-bit DAC:n för mycket bättre signalkvalitet.

Snabb, Enkel hantering

Funktionsratten ger dig exakt volymkontroll snabb scrollning när du använder Quick Search-funktionen. När du trycker in ratten fungerar den som en singelrad joystick.



Förbättra ljudkvaliteten med IMPRINT-ljud

En av de stora fördelarna med IMPRINT-redo huvudenheter är att du kan koppla till vår [PXA-H100](#) IMPRINT ljudprocessor och förbättra ditt ljud avsevärt.



Uppgradera ditt system

KCE-400BT

BLUETOOTH-MODUL

Ett jättebra systemtillägg som ger dig hands-free funktion tillsammans med din Blåtandstelefon. Du får full tillgång till din telefonbok och A2DP AV streaming. Parrots mjukvaruuppdateringar ser till att även framtida telefoner fungerar.



KTP-445

POWER PACK TILL HUVUDENHETER

Denna kompakta uppgradering ger ditt system en rejäl effektboost. Den är enkel att montera och får plats bakom din huvudenhet, så inga extra kablar eller specialinstallation behövs.



EGENSKAPER

Radio

- Förinställt minne: Förinställda stationer (FM:18/MW:6/LW:6)
- Minne: Autominne
- Sökning: Local/DX

RDS

- RDS-funktioner: TA, TP, PTY, NYHETER, RADIOTEXT

Bluetooth®

- Inbyggt eller Redo: Parrot Bluetooth® -redo
- Koppling: Alpine [KCE-400BT](#) krävs. Egenskaper kan diffa mellan telefonmodell och leverantörsservice
- Hands Free: Hands Free -uppringning
- Telefonbok: Telefonboksöverföring
- Streaming: Musik-streaming tillgänglig
- Streaming -kontroll: Kontroll tillgänglig

Anslutning för iPod®

- Anslutningstyp: USB-anslutning
- Anslutning: USB-kabel (USB-kabel + I/F-anslutning för iPod ingår)
- Källtyp: Dedikerad iPod® källa
- iPhone-kompatibilitet: Fungerar med iPhone
- M.I.X (Shuffle) kapacitet: Spår, Album, Alla
- Musikkontroll: Spår upp/ned/Repeat
- Tillgängliga val: Spellista, Artist, Album, Spår, Podcast, Genre, Kompositör, Ljudbok
- Procentsök: Procentsök
- Alfabetisk sökning: Alfabetisk sökning
- Displayinformation: Artist, Spår, Album
- Enkel Navigation: Quick Search med multifunktionsratt och

USB-Mediaanslutning

- USB-Anslutning: USB-kabel medföljer
- Uppspelning: MP3/AAC/WMA

Ljudinställningar

- Subwoofernivå: Subwoofernivåkontroll
- Högpasfilter: Högpasfilterjustering
- Basnivå: Basnivåjustering
- Bas-centerfrekvens: Centerfrekvenskontroll
- Basbredd: Q-justering
- Diskantnivå: Diskantnivåjustering
- Diskant centerfrekvens: Centerfrekvenskontroll
- Loudness: ON/OFF
- MultiEQ: MultiEQ-redo (kräver [PXA-H100](#))
- MediaXpander: MediaXpander-redo (kräver [PXA-H100](#))
- Tidskorrigering: 6-kanals tidskorrigering (kräver [PXA-H100](#))
- Equalizer: 5-Bands Grafisk/7-Bands Parametrisk (kräver [PXA-H100](#))
- Delningsfilter: Redo för delningsfilter (kräver [PXA-H100](#))

CD-Växlarkontroll

- M.I.X.: En/Alla (Shuffle)
- Musiktextinformation: CD: Text-scroll display, MP3: Textinformation Display (ID3 Tag)
- Musikkotroll: Play/Pause/Forward/Backward
- Repeat: Spår/Skiva

Generellt

- Effekt: 4x45W Högeffektsförstärkare
- CD-Växlare: Cd-växlarkontroll
- Display: 2 raders, 2-färgad LCD-Display
- Kontrolltyp: Multifunktionsratt
- Panelfärg: Svart
- Knappbelysning: Blå
- Lågnivå: 3st lågnivå Ut (2V)
- Lågnivå: 2st IN valbar effekt (front/rear)
- DAC: Multi-Bit
- AUX-In: Full Speed AUX (kräver [KCE-237B](#))/Ai-NET AUX IN (Kräver KCA-235B)
- Rattfjärrkontroll: Förberedd för rattfjärrkontroll
- Bas & Diskant: Bas- & Diskantkontroll
- Fader & Balans: Fader- & Balanskontroll
- DIN Dekorra: Avtagbar deorra
- Frontpanel: Avtagbar frontpanel
- Dimmer: Dimmeringång
- Elantenn: Utgång för elantenn
- Remote: 12V Remote för förstärkare
- Audio Interrupt: Audio Interrupt-ingång
- Fjärrkontroll: Redo för fjärrkontroll

SPECIFIKATIONER

Maxeffekt Ratings

- Max uteffekt: 4 x 45W

FM-Tuner

- Omfång: 87.5-108.0 MHz
- Mono användbar känslighet: 0.7 μ V
- Alternativ kanalvalbarhet: 80.0 dB
- Signal-to-Noise (S/N) Ratio: 65.0 dB
- Stereosperation: 35.0 dB
- Capture Ratio: 2.0 dB

MW-Tuner

- Omfång: 531-1,602 kHz
- Användbar känslighet: (IEC Standard): 25.1/28.0 (μ V/dB)

USB-Anslutning

- USB-krav: 1.1/2.0
- Max strömförbrukning: 500mA
- USB-klass: Masslagring
- Filsystem: FAT 12/16/32
- MP3-avkodning: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
- WMA Dekodning: Windows Media™ Audio
- AAC Dekodning: ACC-LC format/ m4a-fil
- Antal kanaler: 2 kanaler (stereo)
- Frekvensomfång: 5-20 k \pm 1 dB (frekvensomfång kan variera beroende på mjukvara/bitrate)
- Total Harmonisk Distorsion: 0.008% (vid 1 kHz)
- Dynamisk Range: 95 dB (vid 1 kHz)
- Signal-till-Noise Ratio (S/N) Ratio: 105dB
- Kanalseparation: 85 dB (vid 1 kHz)

Ljudinställning

- Subwoofer Nivåjustering: 0 till 15
- Högpasfilter: OFF/60/80/100Hz (valbart)
- Nivåkontrollomfång bas: \pm 14
- Centerfrekvens Bas: 60/80/100/200Hz (valbart)
- Basbandsomfångjustering (Q): 4-vals (1=smal, 4=bred)
- Nivåkontrollomfång diskant: \pm 14
- Centerfrekvens Diskant: 10/12.5/15/17.5kHz (valbart)

Fjärrkontroll

- Ingår/Redo: Redo
- Modell: [RUE-4202](#)
- Batterityp: AAA-Batterier (2st)
- Dimensioner (B x H x D) mm: 42mm x 121mm x 23mm
- Vikt: 50g

Dimensioner:

- DIN-Storlek: 1
- Chassistorlek: (B x H x D) mm: 178 mm x 50 mm x 156 mm
- Frontstorlek (B x H x D) mm: 170 mm x 46 mm x 27 mm

Generellt

- Strömkrav: 14.4 (11-16) V.DC
- Volt-Lågnivå: 2 V
- Handhavandetemperatur(°C): 60°C to -10°C:
- Maximal monteringsvinkel: 35° från Horisontell
- Vikt: 1kg

Rekommenderade tillbehör:

KCE-400BT: Bluetooth® Interface

PXA-H100: IMPRINT ljudprocessor

RUE-4202: Fjärrkontroll

KCE-237B: Fullspeed till mini jack adapter

KCA-235B: AI-Net - Mini jack adapter

KCA-121B: AI-Net (Hane) till RCA (Hona)