

# EGENSKAPER

## Radio

- Förinställt minne: Förinställda stationer (FM:18/MW:6/LW:6)
- Minne: Autominne
- Sökning: Local/DX

## RDS

- RDS-funktioner: TA, TP, PTY, NYHETER, RADIOTEXT

## Bluetooth®

- Inbyggt eller Redo: Parrot Bluetooth® -redo
- Koppling: Alpine [KCE-400BT](#) krävs. Egenskaper kan diffa mellan telefonmodell och leverantörsservice
- Hands Free: Hands Free -uppringning
- Telefonbok: Telefonboksöverföring
- Streaming: Musik-streaming tillgänglig
- Streaming -kontroll: Kontroll tillgänglig

## Anslutning för iPod®

- Anslutningstyp: Full Speed™ -anslutning
- Anslutning: Full Speed™ (KCE-433iV ingår)
- Källtyp: Dedikerad iPod® källa
- M.I.X (Shuffle) kapacitet: Spår, Album, Alla
- Musikkontroll: Spår upp/ned/Repeat
- Tillgängliga val: Spellista, Artist, Album, Spår, Podcast, Genre, Kompositör, Ljudbok
- Procentsök: Procentsök
- Displayinformation: Artist, Spår, Album
- Enkel navigation: Quick search

## USB-Mediaanslutning

- USB-Anslutning: USB-kabel medföljer
- Uppspelning: MP3 /AAC/WMA

## Ljudinställningar

- Subwoofernivå: Subwoofer-nivåkontroll
- Högpasfilter: Högpasfilterjustering
- Basnivå: Basnivåjustering
- Bas-centerfrekvens: Centerfrekvenskontroll
- Basbredd: Q-justering
- Diskantnivå: Diskantnivåjustering
- Diskant centerfrekvens: Centerfrekvenskontroll
- Loudness: ON/OFF

## CD-Växlarkontroll

- M.I.X.: En/Alla (Shuffle)
- Musiktextinformation: CD: Text-scroll display, MP3: Textinformation Display (ID3 Tag)
- Musikkotroll: Play/Pause/Forward/Backward
- Repeat: Spår/Skiva

## Generellt

- Effekt: 4x45W Högeffektsförstärkare
- CD-Växlare: Cd-växlarkontroll
- Display: 2 raders LCD-Display
- Kontrolltyp: Funktionsratt
- Panelfärg: Svart
- Knappbelysning: IDA-X301: grön belysning, IDA-X301RR: Röd Belysning
- Lågnivå ut: 1
- DAC: Multi-Bit
- AUX-In: Full Speed AUX (kräver [KCE-237B](#))/Ai-NET AUX IN (Kräver KCA-235B)
- Rattfjärrkontroll: Förberedd för rattfjärrkontroll
- Bas & Diskant: Bas- & Diskantkontroll
- Fader & Balans: Fader- & Balanskontroll
- DIN Dekorram: Avtagbar dekorram
- Frontpanel: Avtagbar frontpanel
- Dimmer: Dimmeringång
- Elantenn: Utgång för elantenn
- Remote: 12V Remote för förstärkare
- Audio Interrupt: Audio Interrupt-ingång
- Fjärrkontroll: Redo för fjärrkontroll

# SPECIFIKATIONER

## Maxeffekt Ratings

- Max uteffekt: 4 x 45W

## FM-Tuner

- Omfång: 87.5-108.0 MHz
- Mono användbar känslighet: 0.7  $\mu$ V
- Alternativ kanalvalbarhet: 80.0 dB
- Signal-to-Noise (S/N) Ratio: 65.0 dB
- Stereosperation: 35.0 dB
- Capture Ratio: 2.0 dB

## MW-Tuner

- Omfång: 531-1,602 kHz
- Användbar känslighet: (IEC Standard): 25.1/28.0 ( $\mu$ V/dB)

## USB-Anslutning

- USB-krav: 1.1/2.0
- Max strömförbrukning: 500mA
- USB-klass: Masslagring
- Filsystem: FAT 12/16/32
- MP3-avkodning: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
- WMA Dekodning: Windows Media™ Audio
- AAC Dekodning: ACC-LC format/ m4a-fil
- Antal kanaler: 2 kanaler (stereo)
- Frekvensomfång: 5-20 k $\pm$ 1 dB (frekvensomfång kan variera beroende på mjukvara/bitrate)
- Total Harmonisk Distorsion: 0.008% (vid 1 kHz)
- Dynamisk Range: 95 dB (vid 1 kHz)
- Signal-till-Noise Ratio (S/N) Ratio: 105dB
- Kanalseparation: 85 dB (vid 1 kHz)

## Ljudinställning

- Subwoofer Nivåjustering: 0 till 15
- Högpasfilter: OFF/60/80/100Hz (valbart)
- Nivåkontrollomfång bas:  $\pm$ 14
- Centerfrekvens Bas: 60/80/100/200Hz (valbart)
- Basbandsomfångjustering (Q): 4-vals (1=smal, 4=bred)
- Nivåkontrollomfång diskant:  $\pm$ 14
- Centerfrekvens Diskant: 10/12.5/15/17.5kHz (valbart)

## Fjärrkontroll

- Ingår/Redo: Redo
- Modell: [RUE-4202](#)
- Batterityp: AAA-Batterier (2st)
- Dimensioner (B x H x D) mm: 42mm x 121mm x 23mm
- Vikt: 50g

## Dimensioner:

- DIN-Storlek: 1
- Chassistorlek: (B x H x D) mm: 178 mm x 50 mm x 156 mm
- Frontstorlek (B x H x D) mm: 170 mm x 46 mm x 27 mm

## Generellt

- Strömkrav: 14.4 (11-16) V.DC
- Volt-Lågnivå: 2 V
- Handhavandetemperatur(°C): 60°C to -10°C:
- Maximal monteringsvinkel: 35° från Horisontell
- Vikt: 1.5kg

## Rekommenderade tillbehör:

KCE-400BT: Bluetooth® Interface

RUE-4202: Fjärrkontroll

KCE-237B: Fullspeed till mini jack adapter

KCA-235B: AI-Net - Mini jack adapter

KTP-445: HUVUDENHET POWER PACK